VISIT…

РАДИОПРИЕМНИК Р-323

ФОРМУЛЯР

ИР2.029.017 Ф

РАДИОПРИЕМНИК Р-323

Серии 03

№ 914810

Ф О Р М У Л Я Р

ИР2.029.017Ф

1977

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данного изделия.

Формуляр входит в комплект поставки данного изделия и постоянно должен находиться при нем.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ по пор.	Наименование	Единица измерения	Номинальная величина	Допускаемые отклонения	Фактически
1	2	3	4	5	6
1	Чувствительность: а) в режиме «ТЛГ. БИЕН» — узкая полоса, $\frac{\text{сигнал+шум}}{\text{шум (без несущей)}} = \frac{3}{1}$;	*мкв*	1	не более	0,6
	б) в режиме «ТЛФ. ЧМ» — широкая полоса (девиация ±40 *кгц*), $\frac{\text{сигнал+шум}}{\text{шум (с несущей)}} = \frac{5}{1}$ на участке диапазона 56-100 *Мгц;*	*мкв*	2,5	не более	1,0
	в) в режиме «ТЛФ.ЧМ» — средняя полоса (девиация ±7,5 *кгц*), $\frac{\text{сигнал+шум}}{\text{шум (с несущей)}} = \frac{10}{1}$ на участке диапазона 20-56 *Мгц;*	*мкв*	2,5	не более	1,0
	г) в режиме «ТЛФ.АМ» — узкая полоса, $\frac{\text{сигнал+шум}}{\text{шум (с несущей)}} = \frac{3}{1}$;	*мкв*	3	не более	0,7

№ по пор.	Наименование	Единица измерения	Номинальная величина	Допускаемые отклонения	Фактически
1	2	3	4	5	6
	д) в режиме «ТЛФ.АМ» — средняя полоса, $\frac{\text{сигнал+шум}}{\text{шум (с несущей)}} = \frac{3}{1}$;	*мкв*	5	не более	0,8
2	Полоса пропускания:				
	а) при ослаблении в 2 раза:				
	«ТЛФ.АМ» — узкая полоса,	*кгц*	8	не менее	9,0
	«ТЛФ.АМ» — средняя полоса,	*кгц*	20	не менее	28,0
	«ТЛФ.ЧМ» — широкая полоса;	*кгц*	85	не менее	105,0
	б) при ослаблении в 1 000 раз:				
	«ТЛФ.АМ» — узкая полоса,	*кгц*	26	не более	21,0
	«ТЛФ.АМ» — средняя полоса,	*кгц*	80	не более	63,0
	«ТЛФ.ЧМ» — широкая полоса.	*кгц*	210	не более	198,0
3	Погрешность градуировки по шкале точной настройки	*кгц*	10	не более	4,0
4	Ток потребления приемника от аккумуляторов:				
	а) без освещения шкалы,	*а*	1,4	не более	1,23
	б) с освещением шкалы.	*а*	1,75	не более	1,48
5	Выходное напряжение выпрямителя	*в*	2,5	±0,1	2,5

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИБОРОВ

Условия испытаний — нормальные; температура — 20°±5°С, относительная влажность — 60±15%, атмосферное давление — 750±30 мм рт. ст.

Перечень приборов, применяемых при измерениях: генераторы стандартных сигналов типа Г4-1А, Г4-6 и Г4-7; гетеродинный волномер типа Ч4-1; калибратор-частотомер типа Ч5-2; частотомер типа Ч3-7; генератор звуковой частоты типа Г3-18; измеритель искажений типа С6-1; измеритель выхода типа В3-10А; ламповые вольтметры типа В3-3, В3-13; высокоомный вольтметр постоянного тока; амперметр.

Методика испытаний изложена в инструкции по эксплуатации радиоприемника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные выше приборы не являются обязательными для проверки параметров изделия. Допускается проверка параметров изделия приборами другого типа с погрешностью, не превышающей погрешность на указанные выше приборы.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ по пор.	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры мм	Масса кг	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИР4.161.034 Сп	Ящик в нем:	1	680×460×400	15,500		
		Рабочий комплект					
1	ИР2.029.017 Сп	Радиоприемник Р-323	1	370×270×225	12.300		
2	РЛ3.844.052 Сп	Телефон головной ТА-56М РЛ0.384.004 ТУ	1		0,300		
3		Аккумулятор НК-13 ГОСТ 9240-71	2	33×82×126	0,630		Размещены в ящике
		Одиночный комплект					
4	ИР6.832.001	Чехол в нем.	1	550×600	0,430		
	ИР6.150.003	Стойка	3	545×50	0,100		
	ИР6.150.004	Стойка	3	540×20	0,080		
	ИР6.427.004	Растяжка	4	160×150	0,180		
	ИР6.122.014	Рама на ней:	1	190×110	0,090		
	ИР5.091.006	Антенна бегущей волны	1	28 м	0,620		
5	ИР3.215.009 Сп	Выпрямитель ВС-2,5 М	1	165×160×185	4,500	914275	
6	ИР4.169.000 Сп	Подушка	1	40×220×240	0,230		
7	ИР4.420.000 Сп	Ремни	1	850×370	0,570		
8	ИР4.458.001 Сп	Амортизатор	1	272×345×372	3,200		

№ по пор.	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры мм	Масса кг	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ИР4.180.002 Сп	Коробка в ней:	1	200×120×84	0,300		
	ИР3.645.007 Сп ГУ3.640. 713 Сп	Штекер или Вилка кабельная СР-75-154 П ВР0.364.007 ТУ	1	∅ 21×32	0,070		Для подключения антенны
	ИР3.647.005 Сп	Розетка или Розетка приборная СР-75-166 Ф ВР0.364.010 ТУ	1	25×25×25	0,020		Для подключения антенны
	ИР4.470.002 Сп	Шланг	1	51×31×22	0,060		Для подключения при ремонте
	ИР8.634.028	Колпачок	2	∅ 13×16	0,001		Для тумблера «ОСВ»
	ИР8.634.111	Колпачок	3	38×28×25	0,002		Для переключателя „АКК.-ВЫКЛ.-ВЫПР..

№ по пор.	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры мм	Масса кг	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИР8.634.120	Колпачок	6	∅ 17×12	0,002		Для аккумуляторов
	ИР8.634.141	Колпачок	3	∅28×23	0,002		Для переключателя лампочек
	ИР4.816.003 Сп	Патрон	2	∅ 11,5×15	0,002		Для лампы МН2,5-0,29
		Лампа 1Ж29Б ЩШ3.300.001. ТУ	3	∅ 8,5×40	0,004		
		Лампа 1Ж24Б СТ3.300.034 ТУ	5	∅ 8,5×40	0,004		
		Лампа МН2,5-0,29 ГОСТ 2204-74	6	∅ 12×24	0,0025		
	НИ0.481.017	Предохранитель ПМ-0,5	5	∅5×20	0,001		
		Предохранитель ПК-30-2,0 ГОСТ 5010-53	5	∅ 7×30	0,001		
		Винт М5×45. 36.016 ГОСТ 17473—72	6		0,006		Для крепления амортизатора
		Гайка М5. 5.016 ГОСТ 5916—70	6		0,001		Для крепления амортизатора
		Шайба 5 65Г 01 9 ГОСТ 6402-70	6				»

№ по пор.	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры мм	Масса кг	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Шуруп А5×35.01.2 ГОСТ 1144-70 или ГОСТ 1145-70	6		0,005		Для крепления амортизатора
10		Сумка полевая модель 745, в ней	1	240×340	0,920		
	ИП2.094.003 Сп	Антенна штыревая	1	30×30×1520	0,300		
	ИР2.711.000 Сп	Вольтметр	1	48×48×62	0,150		
	ИР3.645.010 Сп	Вилка комбинированная	1	70×35×16	0,035		
	ИР4.874.000 Сп	Изолятор	1	∅ 45×112	0,120		
	РЛ3.844.052 Сп	Телефон головной ТА-56М РЛ0.384.004 ТУ	1		0,300		
	ИР7.732.140	Контакт	20	∅ 6,5×9	0,003		Для подключения аккумуляторов
	ИР7.8109-301-У	Отвертка	1	∅ 24×220	0,065		
	ИР7.810-4002	Отвертка	1	∅ 31×250	0,130		
	ИР7.8109-305-У	Отвертка	1	25×2,5×120	0,012		
		Нож перочинный	1	L=60 ÷ 100	0,050		
		Лента 2ППЛ-15 ГОСТ 2162-68			0,025		

№ по пор.	Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры мм	Масса кг	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ИР6.830.001	Сумка в ней:	1	464×160×18			
12	ИР6.126.004	Опора промежуточная	4	∅ 10×300	0,045		
13		Аккумулятор НК-13 ГОСТ 9240-71	4	33×82×126	0,630		Одеты на аккумуляторы Со смазкой „ЦИАТИМ-221"
14	ИР7.840.373	Прокладка	12		0,003		
15	ИР4.477.000 Сп	Масленка	1	∅ 44×23	0,030		
16		Инструкция по уходу за аккумуляторами	1	210×145	0,002		
17	ИР2.029.017 ТО	Формуляр к аккумуляторам	3	210×145	0,002		
18	ИР2.029.017 ИО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	210×145	0,350		
19	ИР2.029.017 Ф	Регламент технического обслуживания	1	210×135	0,120		
		Формуляр радиоприемника	1	210×135	0,180		

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В радиоприемнике применено чистого золота 1,8289 г, серебра 17,3783 г.
2. Аккумуляторы НК-13 поставляются без электролита;
3. Величины весов — справочные.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиоприемник типа Р-323 заводской № 914810 соответствует техническим условиям ИР2.029.017 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ... 10.06.1977 г.

Главный инженер

М. П.

Начальник ОТК

М. П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Радиоприемник типа Р-323 заводской № . 914810.
соответствует техническим условиям ИР2.029.017 ТУ и признан годным для эксплуатации.

П. З.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие гарантирует соответствие радиоприемника и выпрямителя требованиям ТУ в течение четырех лет хранения или 2,5 лет эксплуатации с момента выпуска.

Под сроком эксплуатации имеется ввиду пребывание радиоприемника у потребителя.

Под сроком хранения имеется ввиду пребывание радиоприемника на складах заказчика в условиях, соответствующих требованиям нормали Н0.005.006 часть VII, раздел IV.

В отношении комплектующих изделий, во всех случаях рекламаций по ним, предприятие обязуется в течение гарантийного срока на радиоприемник производить замену этих изделий безвозмездно, до истечения их гарантийного срока, исчисляемого с момента выпуска радиоприемника, и за отдельную плату — по истечении этого срока.

В процессе эксплуатации допускается вскрытие пломб для смазки, смены ламп, предохранителей и других сменных деталей, а также для проведения мелкого ремонта квалифицированным инженерно-техническим персоналом.

Факты вскрытия, причины и результаты вскрытий оформлять соответствующим актом и записями в формуляре.

Предъявление рекламаций предприятию-изготовителю должно производиться в соответствии с действующими Инструкциями и Положениями.

Рекламированию подлежат изделия, в которых до истечения гарантийного срока службы при правильной эксплуатации в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации обнаружены:

а) преждевременный износ или поломка деталей, узлов, блоков, а также другие неисправности, вызывающие ненормальную работу изделия в целом;

б) отклонение параметров изделия или комплектующих его блоков за пределы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации или техническими условиями, если

восстановление этих параметров невозможно регулировкой или выполнением работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

Изделия, дефекты которых устранимы простой заменой деталей, входящих в комплект запасных частей к изделию, рекламированию не подлежат.

6. РЕКЛАМАЦИИ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Заводской номер	Дата консервации	Метод консервации	Дата расконсервации	Наименование или условное обозначение предприятия, производившего консервацию или расконсервацию	Подпись лица, ответственного за консервацию или расконсервацию
1	2	3	4	5	6	7	8

Обозначение изделия	Наименование изделия	Заводской номер	Дата консервации	Метод консервации	Дата расконсервации	Наименование или условное обозначение предприятия, производившего консервацию или расконсервацию	Подпись лица, ответственного за консервацию или расконсервацию
1	2	3	4	5	6	7	8

ПРИМЕЧАНИЕ: Запись в таблице о консервации или расконсервации

8. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№ по пор.	Поступил		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку	Отправлен		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку
	куда	№ и дата приказа		кому	№ и дата приказа	
1	2	3	4	5	6	7

№ по пор.	Поступил		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку	Отправлен		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку
	куда	№ и дата приказа		кому	№ и дата приказа	
1	2	3	4	5	6	7

№ по порядку	Поступил		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку	Отправлен		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку
	куда	№ и дата приказа		кому	№ и дата приказа	
1	2	3	4	5	6	7

№ по пор.	Поступил		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку	Отправлен		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку
	куда	№ и дата приказа		кому	№ и дата приказа	
1	2	3	4	5	6	7

9. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ

№ по пор.	Должность	Фамилия и инициалы	Номер и дата приказа		Подпись ответственного лица
			о назначении	об отчислении	
1	2	3	4	5	6

№ по пор.	Должность	Фамилия и инициалы	Номер и дата приказа		Подпись ответственного лица
			о назначении	об отчислении	
1	2	3	4	5	6

№ по пор.	Должность	Фамилия и инициалы	Номер и дата приказа		Подпись ответственного лица
			о назначении	об отчислении	
1	2	3	4	5	6

№ по пор.	Должность	Фамилия и инициалы	Номер и дата приказа		Подпись ответственного лица
			о назначении	об отчислении	
1	2	3	4	5	6

10. ИТОГОВЫЙ УЧЕТ РАБОТЫ РАДИОПРИЕМНИКА

Месяц	Год								
	19 г.			19 г.			19 г.		
	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

Месяц	Год								
	19 г.			19 г.			19 г.		
	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

Месяц	Год								
	19 г.			19 г.			19 г.		
	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

Месяц	Год								
	19 г.			19 г.			19 г.		
	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

Месяц	Год								
	19 г.			19 г.			19 г.		
	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

Месяц	Год								
	19 г.			19 г.			19 г.		
	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию	Количество часов (циклов)	Итого с начала эксплуатации	Подпись лица, ответст. за эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого									

ПРИМЕЧАНИЕ: таблица заполняется с момента испытания изделия на предприятии-изготовителе.

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ

№ по пор.	Наименование, обозначение изделия	Дата, время, на котором часу (цикле) с начала работы (а также с начала эксплуатации) изделие вышло из строя (отказ в работе)	Неисправность (внешние проявления)	Причина неисправности (отказа), а также тип, схемный номер и суммарная наработка часов отказавшего элемента изделия
1	2	3	4	5

Меры, принятые по устранению неисправности (отказа), расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Краткий анализ неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправностей	Примечание
6	7	8	9

№ по пор.	Наименование, обозначение изделия	Дата, время, на котором часу (цикле) с начала работы (а также с начала эксплуатации) изделие вышло из строя (отказ в работе)	Неисправность (внешние проявления)	Причина неисправности (отказа), а также тип, схемный номер и суммарная наработка часов отказавшего элемента изделия
1	2	3	4	5

Меры, принятые по устранению неисправности (отказа), расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Краткий анализ неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправностей	Примечание
6	7	8	9

№ по пор.	Наименование, обозначение изделия	Дата, время, на котором часу (цикле) с начала работы (а также с начала эксплуатации) изделие вышло из строя (отказ в работе)	Неисправность (внешние проявления)	Причина неисправности (отказа), а также тип, схемный номер и суммарная наработка часов отказавшего элемента изделия
1	2	3	4	5

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе 7 указывается, является ли

Меры, принятые по устранению неисправности (отказа), расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Краткий анализ неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправностей	Примечание
6	7	8	9

неисправность следствием конструктивного недостатка изделия, несоблюдения правил эксплуатации и т. п

12. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫМ СЛУЧАЯМ

№ по пор.	Дата	Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	Принятые меры	Должность, фамилия и подпись ответственного лица
1	2	3	4	5

№ по пор.	Дата	Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	Принятые меры	Должность, фамилия и подпись ответственного лица
1	2	3	4	5

13. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ)

№ по пор.	Вид технического обслуживания (регламентных работ, профилактических осмотров)	Дата проведения	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение технического обслуживания
1	2	3	4	5
1.	регламентный №6	12.74	Состоит	Коле

№ по пор.	Вид технического обслуживания (регламентных работ, профилактических осмотров)	Дата проведения	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение технического обслуживания
1	2	3	4	5

№ по пор.	Проверяемая характеристика: Наименование и единица измерения	Проверяемая характеристика: величина: номинал	Проверяемая характеристика: величина: допуск	Дата: 19 г.: действительная величина	Дата: 19 г.: должность, подпись лица, производившего замер	Дата: 19 г.: действительная величина	Дата: 19 г.: должность, подпись лица, производившего замер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чувствительность: а) в режиме «ТЛФ.АМ»— сигнал+шум / шум (с несущей) = 3/1 —узкая полоса *мкв,*	3	не более				
	—средняя полоса *мкв,*	5	не более				
	б) в режиме «ТЛФ.ЧМ»— широкая полоса (девиация ±40 *кгц*), сигнал+шум / шум (с несущей) = 5/1 на участке диапазона 56—100 *Мгц, мкв;*	2,5	не более				
	в) в режиме «ТЛФ.ЧМ»— средняя полоса (девиация ±7,5 *кгц*), сигнал+шум / шум (с несущей) = 10/1 на участке диапазона 20—56 *Мгц, мкв;*	2,5	не более				
	г) в режиме «ТЛГ.БИЕН» — узкая полоса, сигнал+шум / шум (без несущей) = 3/1 *мкв;*	1	не более				
2	Полоса пропускания: а) при ослаблении в 2 раза: «ТЛФ.АМ» — узкая полоса, *кгц,*	8	не менее				

проведения измерения									
19 г.		19 г.		19 г.		19 г.		19 г.	
действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

№ по пор.	Проверяемая характеристика: Наименование и единица измерения	величина: номинал	величина: допуск	Дата 19 г.: действительная величина	Дата 19 г.: должность, подпись лица, производившего замер	Дата 19 г.: действительная величина	Дата 19 г.: должность, подпись лица, производившего замер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Чувствительность: а) в режиме «ТЛФ.АМ»— сигнал+шум / шум (с несущей) = 3/1						
	—узкая полоса *мкв*,	3	не более				
	—средняя полоса *мкв*,	5	не более				
	б) в режиме «ТЛФ.ЧМ»— широкая полоса (девиация ±40 *кгц*), сигнал+шум / шум (с несущей) = 5/1 на участке диапазона 56—100 *Мгц*, *мкв*;	2,5	не более				
	в) в режиме «ТЛФ.ЧМ»— средняя полоса (девиация ±7,5 *кгц*), сигнал+шум / шум (с несущей) = 10/1 на участке диапазона 20—56 *Мгц*, *мкв*;	2,5	не более				
	г) в режиме «ТЛГ.БИЕН» — узкая полоса, сигнал+шум / шум (без несущей) = 3/1 *мкв*;	1	не более				
2	Полоса пропускания: а) при ослаблении в 2 раза: «ТЛФ.АМ» — узкая полоса, *кгц*,	8	не менее				

проведения измерения									
19 г.		19 г.		19 г.		19 г.		19 г.	
действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

№ по пор.	Проверяемая характеристика			Дата			
	Наименование и единица измерения	величина		19 г.		19 г.	
		номинал	допуск	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер
1	2	3	4	5	6	7	8
	—средняя полоса, *кгц;*	20	не менее				
	«ТЛФ.ЧМ» —						
	—широкая полоса, *кгц;*	85	не менее				
	б) при ослаблении в 1 000 раз:						
	«ТЛФ.АМ» —						
	—узкая полоса, *кгц;*	26	не более				
	—средняя полоса, *кгц;*	80	не более				
	«ТЛФ.ЧМ» —						
	—широкая полоса, *кгц;*	210	не более				
3	Погрешность градуировки по шкале точной настройки, *кгц;*	10	не более				
4	Ток потребления приемника от аккумуляторов:						
	а) без освещения шкалы, *а;*	1,40	не более				
	б) с освещением шкалы, *а;*	1,75	не более				
5	Выходное напряжение выпрямителя, *в.*	2,5	±0,1				

проведения измерения

19 г.		19 г.		19 г.		19 г.		19 г.	
действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

№ по пор.	Проверяемая характеристика			Дата			
	Наименование и единица измерения	величина		19 г.		19 г.	
		номинал	допуск	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер
1	2	3	4	5	6	7	8
	—средняя полоса, *кгц*;	20	не менее				
	«ТЛФ.ЧМ» —						
	—широкая полоса, *кгц*;	85	не менее				
	б) при ослаблении в 1 000 раз:						
	«ТЛФ.АМ» —						
	—узкая полоса, *кгц;*	26	не более				
	—средняя полоса, *кгц;*	80	не более				
	«ТЛФ.ЧМ» —						
	—широкая полоса, *кгц*;	210	не более				
3	Погрешность градуировки по шкале точной настройки, *кгц;*	10	не более				
4	Ток потребления приемника от аккумуляторов:						
	а) без освещения шкалы, *а*;	1,40	не более				
	б) с освещением шкалы, *а*;	1,75	не более				
5	Выходное напряжение выпрямителя, *в*.	2,5	±0,1				

ПРИМЕЧАНИЕ: При измерении чувствительности сигнал от генератора стандартных сигналов подается на вход радиоприемника.

Сопротивление 75 ом из выходной головки генератора вынимается.

проведения измерения

19 г.		19 г.		19 г.		19 г.		19 г.	
действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер	действительная величина	должность, подпись лица, производившего замер
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

15. ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ИЗДЕЛИЯ ПОВЕРОЧНЫМИ ОРГАНАМИ

№ по пор.	Наименование прибора и его тип	Заводской номер	Разряд, класс точности, погрешность	Предел измерения	Периодичность поверки	Дата поверки						Примечание
						19 г.		19 г.		19 г.		
						дата	подпись поверителя	дата	подпись поверителя	дата	подпись поверителя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ по пор.	Наименование прибора и его тип	Заводской номер	Разряд, класс точности, погрешность	Предел измерения	Периодичность поверки	Дата поверки						Примечание
						19 г.		19 г.		19 г.		
						дата	подпись поверителя	дата	подпись поверителя	дата	подпись поверителя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

16. СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКТИВНЫХ И СХЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ИЗДЕЛИИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА

№ по пор.	Основание (наименование документа)	Дата проведения изменений	Содержание произведенных работ	Характеристика работы изделия после произведенных изменений	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за правильность произведенных изменений	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

№ по пор.	Основание (наименование документа)	Дата проведения изменений	Содержание произведенных работ	Характеристика работы изделия после произведенных изменений	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за правильность произведенных изменений	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

17. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ЗА ВРЕМЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

№ по пор.	Снятая часть				Вновь установленная часть		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
	наименование и обозначение	заводской номер	число проработанных часов (циклов)	причина выхода из строя	наименование и обозначение	заводской номер	
1	2	3	4	5	6	7	8

№ по пор.	Снятая часть				Вновь установленная часть		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
	наименование и обозначение	заводской номер	число проработанных часов (циклов)	причина выхода из строя	наименование и обозначение	заводской номер	
1	2	3	4	5	6	7	8

№ по пор.	Снятая часть				Вновь установленная часть		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
	наименование и обозначение	заводской номер	число проработанных часов (циклов)	причина выхода из строя	наименование и обозначение	заводской номер	
1	2	3	4	5	6	7	8

№ по пор.	Снятая часть				Вновь установленная часть		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
	наименование и обозначение	заводской номер	число проработанных часов (циклов)	причина выхода из строя	наименование и обозначение	заводской номер	
1	2	3	4	5	6	7	8

18. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТНЫХ ОРГАНАХ

№ по пор.	Наименование и обозначение изделия (части)	Основание для сдачи в ремонт	Дата		Наименование ремонтного органа	Число часов (циклов) работы до ремонта	Вид ремонта (текущий, средний, капитальный)	Наименование ремонтных работ	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	
			поступления в ремонт	выхода из ремонта					производившего ремонт	принявшего из ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

№ по пор.	Наименование и обозначение изделия (части)	Основание для сдачи в ремонт	Дата		Наименование ремонтного органа	Число часов (циклов) работы до ремонта	Вид ремонта (текущий, средний, капитальный)	Наименование ремонтных работ	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	
			поступления в ремонт	выхода из ремонта					производившего ремонт	принявшего из ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

19. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИИ ИЗДЕЛИЯ

№ по пор.	Дата	Основание для установления категории	Установленная категория	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание
1	2	3	4	5	6

20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИЗДЕЛИЯ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

№ по пор.	Дата	Результат проверки	Должность, фамилия и подпись проверяющего	Примечание
1	2	3	4	5

№ по пор.	Дата	Результат проверки	Должность, фамилия и подпись проверяющего	Примечание
1	2	3	4	5

№ по пор.	Дата	Результат проверки	Должность, фамилия и подпись проверяющего	Примечание
1	2	3	4	5

№ по пор.	Дата	Результат проверки	Должность, фамилия и подпись проверяющего	Примечание
1	2	3	4	5

21. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ

Дата		Условия хранения (хранилище, открытая площадка, температура, относительная влажность)	Должность, фамилия и подпись ответственного лица
установки на хранение	снятия с хранения		
1	2	3	4

Дата		Условия хранения (хранилище, открытая площадка, температура, относительная влажность)	Должность, фамилия и подпись ответственного лица
установки на хранение	снятия с хранения		
1	2	3	4

22. ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

1. Технические данные. 3
2. Условия испытаний и перечень применяемых приборов 5
3. Комплект поставки. 6
4. Свидетельство о приемке 11
5. Гарантийные обязательства 13
6. Рекламации 15
7. Сведения о консервации и расконсервации 16
8. Сведения о движении изделия при эксплуатации . . . 18
9. Сведения о закреплении изделия за ответственным лицом 22
10. Итоговый учет работы радиоприемника 26
11. Учет неисправностей при эксплуатации и их краткий анализ 32
12. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям 38
13. Учет технического обслуживания (регламентных работ, профилактических осмотров) 40
14. Периодический контроль основных технических данных при эксплуатации и хранении 42
15. Данные о поверке измерительных приборов изделия поверочными органами 50
16. Сведения о конструктивных и схемных изменениях, произведенных в изделии в процессе эксплуатации и ремонта 52
17. Сведения о замене составных частей изделия за время его эксплуатации и хранения 54
18. Сведения о ремонте изделия в ремонтных органах . . 58
19. Сведения об установлении категории изделия 60
20. Заключение о результатах проверки изделия инспектирующими и проверяющими лицами 61
21. Сведения о хранении изделия 65
22. Для служебных отметок 67

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					